



Генераторы серии NPE 31
Месс Алте
Технические характеристики


Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



NPE 31

2 POLE

CHARACTERISTICS

Type	3 PHASE (0.8 p.f.)				1 PHASE (1 p.f.) Re-connected		1 PHASE (1 p.f.) Dedicated winding			
	50 Hz									
	115/200/230/400V				115/230V		115/230V			
	CL. H		CL. F		CL. H		CL. H		CL. F	
Power	Efficiency	Power	Efficiency	Power	Efficiency	Power	Efficiency	Power	Efficiency	
kVA	%	kVA	%	kVA	%	kVA	%	kVA	%	
NPE 31-A/2	8	81,2	7,8	81,4	5,3	77,6	5,6	77,8	5	77,9
NPE 31-B/2	10,5	82,1	9,6	82,2	7	78,4	8	78,5	7,3	78,6
NPE 31-C/2	13,5	82,8	12,3	83	9	79,1	12	79,3	11	79,4
NPE 31-D/2	21	83,5	19	83,6	14	79,5	15	79,7	13,6	79,8
NPE 31-E/2	26	84,2	23,8	84,4	17,3	80,6	21	80,7	19	80,8
NPE 31-F/2	32	85,6	28,8	85,8	21,3	81,4	25	81,5	23	81,6

Type	3 PHASE (0.8 p.f.)				1 PHASE (1 p.f.) Re-connected		1 PHASE (1 p.f.) Dedicated winding			
	60 Hz									
	138/240/277/480V				120/240V		120/240V			
	CL. H		CL. F		CL. H		CL. H		CL. F	
Power	Efficiency	Power	Efficiency	Power	Efficiency	Power	Efficiency	Power	Efficiency	
kVA	%	kVA	%	kVA	%	kVA	%	kVA	%	
NPE 31-A/2	10	83	9,3	83,1	6,6	79,5	6,7	79,7	6,4	79,8
NPE 31-B/2	13	83,6	11,6	83,7	8,6	80,2	9,2	80,3	8,8	80,4
NPE 31-C/2	16,5	84,6	15	84,7	11	81	14,4	81,1	13,2	81,2
NPE 31-D/2	25,5	85,3	23	85,4	16,8	81,4	18	81,5	16,3	81,6
NPE 31-E/2	31,5	86	29	86,1	21	82,4	25,2	82,6	23	82,7
NPE 31-F/2	38,4	87,4	35	87,5	25,5	83,2	30	83,3	27,5	83,4

Type	J (kgm ²) MD35 FORM	Weight SAE (kg)		Air Volume (m ³ /min)		Noise dB(A)			
		1 Phase	3 Phase	50 Hz	60 Hz	50 Hz		60 Hz	
						1 m	7 m	1 m	7 m
NPE 31-A/2	-	75	77	13,5	15,4	86	75	91	78
NPE 31-B/2	0,130	81	83	13,4	15,2	86	75	91	78
NPE 31-C/2	0,141	88	90	13,2	15,1	86	75	91	78
NPE 31-D/2	0,160	100	102	13,2	15,1	86	75	91	78
NPE 31-E/2	0,188	118	120	13,2	15,1	86	75	91	78
NPE 31-F/2	0,213	132	134	13,2	15,1	86	75	91	78

ACCESSORIES

REGULATOR				PARALLEL DEVICE	THERMAL PROTECTION			HEATERS	MECHANICAL PROTECTION		
DSR	DER-1	SR7/2	UVR6		PTC	BIMET. DEVICE	PT100		IP21	IP23	IP45
●	□	□	□	□	□	□	□	□	●	□	□

- = Standard
- = Optional

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93